



## Beschreibung

Kompakter Funkempfänger mit integrierter Antenne, Betriebskontrolle und LED-Schaltanzeige. Optische Alarmmeldung und Schaltkontakt zur externen Weiterleitung an spezifizierte Lichtrufanlage. Bis zu 64 Funksender einlernbar. Ergonomisch leicht bedienbare Taster.

## Technische Daten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Betriebsfrequenzen:       | 868,95 / 869,2125 MHz (Sozialalarm-Frequenz)   |
| Senderspeicher:           | für 64 <b>VARIOREC®</b> Sender der gleichen Frequenzzugehörigkeit  |
| Reichweite:               | Innerhalb von Gebäuden typisch bis 30 m, im Freien ca. 250 m gem. Pflegehilfsmittel-Verordnung           |
| Masterfunktion:           | ja (beliebige Anzahl nicht eingelernter Sender wird erkannt)   |
| Pflege-Funktion:          | ja (Auslöseabschaltung mit automatisierter Rückkehr in Betriebsmodus)                                    |
| Batterieüberwachung:      | Störungsanzeige- und -ausgabe bei "Batterie schwach"- Sendermeldung                                      |
| Blockadeüberwachung:      | Störmeldung bei Empfangsblockade (nur bei DIN/EN 50134-Ausführung)                                       |
| Tagesüberwachung:         | Störmeldung bei Ausfall von zugehörigen Sendern (nur bei DIN/EN 50134-Ausführung / Sozialalarm-Frequenz) |
| Steckerabzugsüberwachung: | sofern im verwendeten Rufsystem vorhanden  |
| Anzeigen:                 | Kombi-LED rot / gelb / grün  |
| Meldeausgang:             | Schaltausgang (Alarm), belastbar mit 24 V / 100mA  |
| Störungsausgang:          | belastbar mit 24 V / 100 mA  |
| Betriebsspannung:         | 24 V DC (± 5 %) / ca. 20 mA  |
| Temperaturbereich:        | -5 °C bis +55 °C   |
| Abmessungen:              | 66 x 46 x 18 mm (B x H x T), zus. Länge Anschlussleitung ca. 25cm  |
| Gewicht:                  | ca. 50 g   |
| Schutzart:                | IP 63  |
| Prüfzeichen:              | CE / RED   |
| Farbe:                    | Gehäuse ähnlich RAL 9016 (verkehrsweiß)  |
| Steckernetzteil:          | (optional) erforderlich bei fehlender Speisung aus der Lichtrufanlage.                                   |



## Ausführungen

Katalog-Nr.: VarioRec 6 - 990.624.xx (.xx = unterschiedliche Stecker- und Anschluß-Varianten)